


ACCESSOIRES



RK-5022



RK-4000



RK-3009



TECHNISCH

- Voeding: 10 –30V DC
- Uitgang: 1 x relaisuitgang
Com.NO.NC 1A
- Ingang: 1 x 50mA
- Stroomverbruik:
Rust: 30mA
Actief: 60mA
- Schakelafstand:
0 -> 250 m, afhankelijk
van het zicht en de antenne
- Afmetingen b x h x d:
80 x 112 x 30 mm
- Omgevingstemp.:
-20 tot 70° Celsius
- Artikelnummer Set: RK-3020

**Duurzaam en
onderhoudsvrij**

RUKRA DIGIT IO_11

RUKRA DIGIT IO_11 is een bi-directioneel draadloos schakelsysteem met 1 ingang en 1 uitgang.

Er is 1 type module (dit is de ontvanger en zender ineen).

Overdracht gebeurt door een 2-weg radio communicatie. De zender eist een bevestiging van de ontvanger om te mogen stoppen met het zenden van een commando.

Het bereik tussen de zender en ontvanger is ongeveer 250 meter in het open veld en kan met behulp van richtantennes vergroot worden tot 1 kilometer in het open veld.

RUKRA DIGIT IO_11 kan gebruikt worden voor vele toepassingen waar u draadloos iets wilt bedienen .

Typische toepassingen kunnen zijn in de signaaloverdracht waarbij in een grondkabel niet genoeg schakeldraden aanwezig zijn of defect zijn, alarminstallaties, aansturen van hekken of deuren, verlichting, enz..

Slechts uw eigen fantasie stelt grenzen aan het gebruik en de toepassingen.

Elke module heeft 1 ingang en 14 uitgang. Wanneer de ingang op een module gesloten wordt zal dit draadloos overgebracht worden naar de andere module waar direct de relaisuitgang (1A) geactiveerd wordt en vice versa.

De overdracht duurt 1 seconde. Slaagt deze niet in 1 keer dan wordt de overdracht 5 minuten lang constant herhaald.