



## TECHNISCH

- Voeding: 9 –24V AC/DC
- Ingang: 1 x
- Uitgangen: 2 x 1A
- Programmeren:  
Op afstand via SMS  
Lokaal met een pc
- Stroomverbruik:  
Rust: 30mA  
Actief: 60mA
- GSM netwerk:  
850/900/1800/1900 MHz
- Simkaart: 3V, 1.8V
- Afmetingen bxhxd:  
185 x 99 x 40mm
- Omgevingstemp.:  
-20 tot 50° Celsius
- **Optie:**  
Backup batterij 2000mAh  
voor cca 24h uur stroom

Artikelnr. 1 knop: RK-3015  
Artikelnr. 2 knop: RK-3016

**Duurzaam en  
onderhoudsvrij**

## RUKRA GSM DEURINTERCOM

Met de RUKRA GSM Deur Intercom heeft u alleen een simkaart nodig voor de goede werking.

- Er zijn 2 modellen, met 1 of 2 drukknoppen, iedere drukknop kan automatisch tot 7 telefoonnummers bellen
- De luidspreker en microfoon kunnen op afstand in gesteld worden
- 2 Onafhankelijke op afstand bedienbare uitgang schakelrelais met verschillende manieren van activering (activering door een belsignaal of door een code tijdens het gesprek of door druk op de knop, etc ..)
- Telefoonnummers programmeren om een uitgang relais te activeren zonder belkosten
- 1 ingang voor het aansluiten van bijvoorbeeld alarm (alarmering via SMS) of voor de controle van de poort (deur) opening (dmv pieptonen tijdens het gesprek) etc ..
- Voice signalering van verschillende gebeurtenissen (bijvoorbeeld "Wachten aub", "Open", etc..)