



TECHNISCH

- Voeding: 10 –30V DC
- Uitgang: 2 x wisselcontact
1A/48V DC
- Stroomverbruik:
Rust: 30mA
Actief: 60mA
- Schakelafstand:
0-> 2000 m, afhankelijk
van het zicht en de
toegepaste antenne
- Afmetingen b x h x d:
80 x 112 x 30 mm
- Omgevingstemp.:
-20 tot 70° Celsius
- Artikelnummer zender:
RK-3006
- Artikelnummer ontvanger:
RK-3005

**Duurzaam en
onderhoudsvrij**

RUKRA DIGIT IO-02

RUKRA DIGIT IO_02 is een systeem bestemd voor draadloze overdracht van een of twee functies vanaf een handzender naar een vaste ontvanger.

Overdracht gebeurt door een 2-weg radio communicatie. De zender eist een bevestiging van de ontvanger om te mogen stoppen met het zenden van een commando.

Het bereik tussen de zender en ontvanger is ongeveer 500 meter in het open veld en kan met behulp van richtantennes vergroot worden tot 2 kilometer in het open veld.

RUKRA DIGIT IO_02 kan gebruikt worden voor vele toepassingen waar u op een grotere afstand een alarmoproep wilt doorgeven of apparaten wilt bedienen.

Typische toepassingen zijn nood-alarmknoppen in winkels, benzinstations of gemonteerd op een rolstoel om alarm te slaan en deuren te openen.

Het is ook geschikt voor mensen die alleen werken en die een alarm willen geven, poorten en deuren op lange afstand openen, verlichting achter in een weiland of sportveld schakelen, op afstand liften oproepen of uitzetten etc. etc. etc.