



TECHNISCHE DATEN

- Leistung: 12-24V DC
- Stromverbrauch:
Standby: 65mA
- Eingänge: 3
- Ausgänge: 3
- Schalteingänge :
Max. 99 Minuten oder Sekunden
- Schaltausgänge:
Max. 99 Sekunden
- Fahrten Anzahl:
Max reist durch
benachrichtigen, Call Center: 990K
- Stromausgang 1 + 2: 0.5A
- Stromausgang 3: 2A
- Artikelnummer: RK-2007

**LANGLEBIG und
WARTUNGSFREI**

RUKRA ÜBERWACHUNGSMODUL

Mit die RUKRA Überwachungsmodul können Sie die Anzahl des Fahrten der Aufzugskabine zählen und der Aufzug einen Startbefehl geben (keine Canbus).

Wenn keinen Start in einer bestimmten Zeit registriert ist wird automatisch eine Taste in dem Kabine aktiviert, so dass der Aufzug must eine Fahrt machen, wenn in den nächsten 4 Minuten keine Fahrt ist registriert durch das Modul eine Fehlermeldung wird send nach den RUKRA Webbasierte Call Center.

Darauf hinweist, dass der Aufzug hat wahrscheinlich ein Fehler.

Das Modul kann auch aus der Ferne mit dem Aufzug zu testen

Jedes Mal, wenn der Aufzug Telefon ein Drei-Tage-Test im Call Center macht den aktuellen Zustand der Fahrgeschäfte Zähler wird automatisch registriert.

Wenn der Zähler läuft eine voreingestellte Anzahl von Fahrten werden an das Call Center gesendet werden im eine Nachricht, damit wissen Sie genau, wenn der Aufzug beispielsweise gewartet werden muss.